

## Zwischenstecker Easycount 1



Der Easycount 1 ist ein Elektrizitätszähler, eingebaut und vergossen in einem abgedichteten, schlagfesten Gehäuse. Er ist schockfest und gegen Feuchtigkeit geschützt.

Beide Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen, diese sind in den Ausführungen Schuko und CEE erhältlich.

Der ideale Zwischenzähler für Bootsteganlagen, Campingplätze, Kleingartenanlagen u.v.m.

### Technische Spezifikation:

Spannungseingang:	230 V
Strombelastbarkeit:	16 A
Frequenz:	50Hz
Eigenverbrauch:	0,5W / 4,5VA
Isolationsfestigkeit:	2KV für 1 Minute
Störspannungsimpuls:	4KV-1,2 S waveform
Temperaturbereich:	-20 - +50°C
Gehäuse:	ABS
Genauigkeitsklasse:	1
Gehäuse nach Schutzart:	IP 54

### Ohne MID-Zulassung:

**CEE:** Artikel-Nr. 460516ZC

**Schuko:** Artikel-Nr. 460516ZS

### Mit MID-Zulassung:

**CEE:** Artikel-Nr. 460516ZCB

**Schuko:** Artikel-Nr. 460516ZSB